

Moderator zmanjša (zaduši) glasnost poka pod 130dB, kar je za zdravje sprejemljiva raven.

Norveška družba Hausken je specializirana za razvoj in proizvodnjo moderatorjev od leta 1992, torej več kot 30 let izkušenj. Ta moderator je izdelan iz trdne aluminijeve zlitine oz. titana. Površine prekatov so trdo eloksirane, ohišje je običajno eloksirano. Vrhunski materiali, natančna proizvodnja in sofisticiran dizajn so jamstvo za zmogljivost in dolgo življenjsko dobo. Ta moderator ima 2-letno garancija pri normalni uporabi, skladno z navodili.

Priporočeno vzdrževanje in nega: Izgoreni smodnik je higroskopičen, vlažna notranjost moderatorja povzroča korozijo. Zato moderator po uporabi **VEDNO** ločite od orožja, tako bo zračen in hitreje se bo posušila notranjost. Priporočamo uporabo magnetnega stojala Masimo. Postavite ga na zunanjo površino vašega trezorja. Navpična postavitev omogoča optimalno kroženje zraka skozi moderator.

Čiščenje: Vaš moderator **1x do 2x letno** razstavite za pregled in vzdrževanje. Naredite to sami ali naj to naredi vaš orožar. Uporabite originalen Hausken ključ za razdiranje (model je odvisen od preseka), tako da moderator trdno drži ter odvijete notranji del in glavno cev. Vse dele dobro operite s toplo vodo in blagim detergentom. Vse dele pustite, da se temeljito posušijo preden ponovno sestavite moderator. Ne sušite s pihalnikom ali fenom za lase. Prepričajte se, da sta obe silikonski tesnili nepoškodovani. S toplotno obstojno strojno mastjo tanko namažite navoj in obe tesnili, ter ju pravilno namestite. Ponovno sestavite moderator. Redno vzdrževanje podaljša življenjsko dobo in ohranja optimalno delovanje vašega Hausken moderatorja.

Material: Aluminij je trpežen in žilav material, vendar pretirana pogostost strelav v krajšem časovnem obdobju lahko poškoduje vaš moderator Hausken. Ob uporabi standardnih kalibrov in standardne dolžine cevi, priporočamo, da omogočite, da se dušilec ohladi na normalno temperatura po približno 10-tih streljih. To naj traja vsaj nekaj minut. Če uporabljate kratko cev (manj kot 45 cm) ali magnum kaliber, priporočamo, da moderator ohladite po 5-ih streljih. Ne oblačite moderatorja v izolacijsko prevleko na strelišču oz. pri uporabi simulatorja streljanja, saj to lahko povzroči pregrevanje. Začetno montažo vašega Hausken moderatorja mora izvesti usposobljen orožar. Bistveno je, da sta os orožja in os moderatorja popolnoma koncentrični (središčno poravnani).

Opozorilo: Ta izdelek je namenjen izključno za civilno uporabo in s kalibrom, navedenim na moderatorju. Nepravilna uporaba in/ali neprimeren kaliber lahko povzroči osebne poškodbe in materialno škodo. Pred uporabo, se prepričajte, da je moderator nepoškodovan in pravilno pritrjen (privit do konca). Izogibajte se stiku z vnetljivimi snovmi.

READ INSTRUCTIONS
BEFORE USE

WARNING  **CHECK CALIBRE!**



REMOVE & DRY AFTER USE

- DRY IMMEDIATELY:-
- PLACE UPRIGHT ON HEAT SOURCE OR USE WARM AIR
 - STORE WELL VENTILATED IN A WARM & DRY PLACE
 - DO NOT STORE ON BARREL

